



So einfach wie telefonieren.

Snom 760

Tastenkongig via WEB-Portal angemeldet als Administrator oder Benutzer

Firmware-Version: 8.7.3.19

1 Voraussetzungen

- Provisionierung
 - Das SNOM760 muss via WEB-Portal provisioniert sein.

2 Tastennummerierung

- Tastennummern
 - Die Tasten auf dem SNOM760 sind nummeriert.
Die Tasten sind wie im Bild ersichtlich nummeriert.



3 Tastenkonfiguration via WEB-Portal

■ Tastenkonfiguration via WEB-Portal als Administrator oder Benutzer

1. Wenn eingeloggt als Benutzer unter **Einstellungen / Endgeräte** das blaue Telefon anklicken:



2. Da sind die Tasten 1 – 18 vom Telefon mit den Nummern 0 – 17 angezeigt:

Nummer	Funktion	Zielnummer	Anzeigename
0	Nicht ausgewählt	39	Bruce
1	Nicht ausgewählt	34	Robert
2	Nicht ausgewählt	96	Morgan
3	Nicht ausgewählt	01	Nina
4	Nicht ausgewählt	93	Connelly
5	Nicht ausgewählt	94	Jackson
6	Nicht ausgewählt	31	Barrymore
7	Nicht ausgewählt	48	Roberts
8	Nicht ausgewählt	22	Halle Berry
9	Nicht ausgewählt	92	Brad Pitt
10	Nicht ausgewählt	98	Scarlett
11	Nicht ausgewählt	85	Nicole
12	Nicht ausgewählt	49	Eva
13	Nicht ausgewählt	97	Jack
14	Nicht ausgewählt	87	Clooney
15	Nicht ausgewählt	89	Konferenz

3. Unter Funktion kann die gewünschte Funktion der Taste ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen die Funktionen **Telefonnummer**, **Weiterleitung** oder **Leitung**:

Nummer	Funktion	Ziel
0	Nicht ausgewählt	
1	Nicht ausgewählt	
2	Nicht ausgewählt	
3	Nicht ausgewählt	
4	Nicht ausgewählt	
5	Nicht ausgewählt	
6	Nicht ausgewählt	

- Die Funktion **Leitung** ermöglicht auf dem Telefon direkt per Tastendruck eine Leitung zu belegen. Die ersten drei Tasten müssen immer als Leitungstaste konfiguriert werden.
- Die Funktion **Telefonnummer** ermöglicht eine Nummer auf diese Taste zu konfigurieren. D.h. beim drücken dieser Taste wird direkt die konfigurierte Nummer gewählt.
- Die Funktion **Weiterleitung** ermöglicht die Taste direkt als Weiterleitungstaste auf eine vorbestimmte Nummer zu konfigurieren. Der Vorteil der Taste **Weiterleitung** ist, wenn auf einer Taste Telefonnummer eine Kurzwahl eingetragen wird, dann ist auf dieser Taste ersichtlich wenn die konfigurierte Nebenstelle besetzt ist. Ebenfalls wenn diese Taste gedrückt wird, wird die konfigurierte Nummer direkt gewählt.

4. Als Beispiel wird auf der Taste **4** die Funktion **Telefonnummer** gewählt und die Nummer 044 575 14 40 eingetragen.
5. Weiter als Beispiel wird auf der Taste **5** wird die Funktion **Weiterleitung** gewählt und die Kurzwahl 75 eingetragen.
6. Die ersten vier Tasten müssen als **Leitungs**-tasten konfiguriert werden.

Nummer	Funktion	Zielnummer	Anzeigename
0	Leitung ▼		LEITUNG
1	Leitung ▼		LEITUNG
2	Leitung ▼		LEITUNG
3	Leitung ▼		LEITUNG
4	Telefonnummer ▼	0445751440	e-fon AG
5	Weiterleitung ▼	75	Kollege 75
6	Nicht ausgewählt ▼		

7. Sobald die Tasten konfiguriert sind muss der Butten **Senden** gedrückt werden
8. Jetzt muss das Telefon neu gestartet werden.
Dabei wird die Tastenkonfiguration direkt auf das Telefon geschrieben.

Bei drücken der **Taste 4** wird jetzt direkt die Nummer 044 575 14 40 gewählt.

Wird die Nummer 75 angerufen und es klingelt auf dem Telefon mit der Kurzwahl 75 blinkt die **Taste 4**.

Sobald der Anruf vom Telefon mit der Kurzwahl 75 beantwortet wird, leuchtet die **Taste 4**.

Das blinken und leuchten der Taste während Gesprächen funktioniert aber erst wenn die Kurzwahlen ein Tag vorher eingerichtet worden sind.