

Auerswald Beispielkonfiguration

04/16/2021 23:16:59

[FAQ Article Print](#)

Category:	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Auerswald	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	07/24/2017 11:23:54

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Dies ist eine Beispielkonfiguration und kann sich je nach Modell und eingesetzter Firmware unterscheiden. Für weitere Informationen bitte direkt mit dem Lieferanten oder dem Hersteller in Verbindung setzen.

SIP

- Domain: e-fon
- Registrar: sip12.e-fon.ch
- NAT-Traversal: aktiviert
- Intervall für NAT-Keep-Alive: aktiv, 10 Sek.
- Outbound-Proxy: manuell: sip12.e-fon.ch
- Port: 5060

- Zeitspanne für die Registrierung: 1 min
- SIP-UDP-Port: 5060
- SIP-Session-Timer: aktiv, 10 min
- Nur Blockwahl: inaktiv

RTP

- NAT-Traversal: deaktiviert
- DTMF-Signalisierung: beide Verfahren
- Echokompensation: aktiv
- Jitterbuffer: 50ms

Einstellungen

- STUN-Server: Leer lassen

Rufnummerübermittlung

- Format der gewählten Rufnummer: Landesvorwahl mit führenden Nullen
- Art der Rufnummernübermittlung: Im Displaytext
- Format der übermittelten Rufnummer: Landesvorwahl mit führenden Nullen
- Displaytext bei Rufnummernunterdrückung: Im Displaytext