

## Generelle Einstellungen einer[...]

03/09/2021 09:04:11

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Firewalls, Router, Netzwerk	<b>Votes:</b>	1
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	100.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	05/12/2017 09:38:08

### Keywords

Firewall Port settings

### Symptom (public)

Folgend finden Sie die Portfreigaben und Einstellungen, die von e-fon benötigt werden. Dies sind die Grundeinstellungen, die auf allen Firewalls mehr oder weniger gleich sind.

### Problem (public)

Bitte prüfen Sie zuerst, ob für Ihren Firewalltyp spezielle Konfigurationen vorliegen. Diese Informationen können Sie bei unserem Support (0900 500 678, support@e-fon.ch) einholen. Zusätzlich finden Sie die speziellen Einstellungen auch hier im FAQ.

### Solution (public)

Firewall Settings:

- UDP Ports 5060 & 5061 ein und ausgehend öffnen für IP-Range
- 212.55.198.128 - 212.55.198.159 (CIDR 212.55.198.128/27)
- 77.59.241.128-77.59.241.191 (CIDR 77.59.241.128/26)
- 62.2.139.208 - 62.2.139.223 (CIDR 62.2.139.208/28)
- 62.12.165.200 - 62.12.165.207 (CIDR 62.12.165.200/29)
- 81.7.226.140 - 81.7.226.140 (CIDR 81.7.226.140/32)
  
- UDP Ports 10'000 - 20'000 ein und ausgehend öffnen für IP-Range
- 212.55.198.128 - 212.55.198.159 (CIDR 212.55.198.128/27)
- 77.59.241.128-77.59.241.191 (CIDR 77.59.241.128/26)
- 62.2.139.208 - 62.2.139.223 (CIDR 62.2.139.208/28)
- 62.12.165.200 - 62.12.165.207 (CIDR 62.12.165.200/29)
- 81.7.226.140 - 81.7.226.140 (CIDR 81.7.226.140/32)
  
- UDP Session Timeout 600 sek.
- SIP ALG (Application Layer Gateway) deaktivieren (bei ZyXEL ZyWALL's USG x00 aktivieren)