Generelle Einstellungen einer[..]

18.04.2024 22:28:20

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Firewalls, Router, Netzwerk	**Bewertungen:**	1
Status:	öffentlich (Alle)	**Ergebnis:**	100.00 %
Sprache:	de	**Letzte Änderungen:**	12.05.2017 09:38:08

Schlüsselwörter

Firewall Port settings

Symptom (öffentlich)

Folgend finden Sie die Portfreigaben und Einstellungen, die von e-fon benötigt werden. Dies sind die Grundeinstellungen, die auf allen Firewalls mehr oder weniger gleich sind.

Problem (öffentlich)

Bitte prüfen Sie zuerst, ob für Ihren Firewalltyp spezielle Konfigurationen vorliegen. Diese Informationen können Sie bei unserem Support (0900 500 678, support@e-fon.ch) einholen. Zusätzlich finden Sie die speziellen Einstellungen auch hier im FAQ.

Lösung (öffentlich)

Firewall Settings:

- UDP Ports 5060 & 5061 ein und ausgehend öffnen für IP-Range
- 212.55.198.128 - 212.55.198.159 (CIDR 212.55.198.128/27)
- 77.59.241.128-77.59.241.191 (CIDR 77.59.241.128/26)
- 62.2.139.208 - 62.2.139.223 (CIDR 62.2.139.208/28)
- 62.12.165.200 – 62.12.165.207 (CIDR 62.12.165.200/29)
- 81.7.226.140 - 81.7.226.140 (CIDR 81.7.226.140/32)

- UDP Ports 10'000 - 20'000 ein und ausgehend öffnen für IP-Range
- 212.55.198.128 - 212.55.198.159 (CIDR 212.55.198.128/27)
- 77.59.241.128-77.59.241.191 (CIDR 77.59.241.128/26)
- 62.2.139.208 - 62.2.139.223 (CIDR 62.2.139.208/28)
- 62.12.165.200 – 62.12.165.207 (CIDR 62.12.165.200/29)
- 81.7.226.140 - 81.7.226.140 (CIDR 81.7.226.140/32)

- UDP Session Timeout 600 sek.
- SIP ALG (Application Layer Gateway) deaktivieren (bei ZyXEL ZyWALL's USG x00 aktivieren)