

## 1-Tasten Umleitung

26.04.2024 17:06:47

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Hardware Endgeräte::Telefone::Snom::Tischtelefone (Schnurgebunden)
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)
<b>Sprache:</b>	de

<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Letzte Änderungen:</b>	07.03.2012 10:56:08

### Schlüsselwörter

snom Umleitung

### Symptom (öffentlich)

Snom-Telefone bieten manuelle Umleitungen an. Folgend wird die Konfiguration einer "Ein-Tasten-Umleitung" beschrieben.

Wir empfehlen jedoch das Benutzen der Umleitungen in unserem Portal, da eine Unsachgemässe Benutzung der manuellen Umleitungen zu Fehlfunktionen und Störungen führen kann.

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

1.

- Loggen Sie sich auf das WebGUI Ihres snom-Telefons ein.
- Wechseln Sie in den Menüpunkt Funktionstasten.
- Konfigurieren Sie die freie Taste (Px) wie folgt:
  - Kontext: Aktive
  - Typ: Tastenereignis
  - Nummer: F\_REDIRECT:"Zielnummer"

Dies kann zum Beispiel folgendermassen aussehen:

P1 Aktive Tastenereignis F\_REDIRECT:0900500678

Die Umleitung können Sie nun aktivieren/deaktivieren indem Sie auf die entsprechende Taste drücken. Solange die Umleitung aktiv ist, leuchtet die entsprechende Taste auf.