

## SonicWALL, Generelle Einstellungen

03/04/2024 10:01:35

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Firewalls, Router, Netzwerk::SonicWALL	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	08/28/2015 09:19:39

### Keywords

SonicWALL NAT SIP ALG UDP

### Symptom (public)

- Gespräche werden unterbrochen
- schlechte Qualität
- kein Audio

### Problem (public)

### Solution (public)

Da e-fon keine Sonicwalls vertreibt, sind das nur Beispiele und können je nach Firmware oder Modell variieren!

Wichtige Settings für SonicWALL Firewalls:

- Symmetric NAT = NO
- Enable SIP Transformations = YES/Aktivieren
- Enable SIP Back-to-Back User Agent support = NO/Deaktivieren
- SIP Signaling inactivity time out (seconds) = 1800
- SIP Media inactivity time out (seconds) = 600

Unter Umständen ebenfalls Notwendig:

Bei Firewall Settings >> Advanced >> UDP

- Default UDP Connection Timeout (seconds) = 600

Spezielle Einstellungen SonicWALL NSA2400:

- Enable consistent NAT = NO/Deaktivieren
- Enable SIP Transformations = NO/Deaktivieren

Spezielle Einstellungen SonicWALL TZ180:

- Enable consistent NAT = YES/Aktivieren
- SIP Timer Dienste = Disable/Deaktivieren