

snom TFTP Update

03/08/2021 19:44:57

[FAQ Article Print](#)

Category:	Hardware Endgeräte::Telefone::Snom::Tischtelefone (Schnurgebunden)	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	12/29/2015 14:25:33

Keywords

snom TFTP Update

Symptom (public)

Ein TFTP Update ist die letzte Möglichkeit, um ein festgefrorenes Telefon zu retten.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Telefon nach einem Update beim Starten nur noch "System is booting up, please wait" anzeigt.

!!Achtung!!

Ein TFTP Update setzt das Telefon IMMER auf Werkseinstellungen zurück!

Problem (public)

Befolgen Sie die folgende Anleitung Schritt für Schritt

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen oder Problemen unseren Support unter 0900 500 678

Solution (public)

Unter nachfolgendem Links finden Sie eine Anleitung direkt von Snom
[1]http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update/de#Empfohlenes_TFTP-Update_f.C3.BCr_Snom3xx_mit_Pumpkin

Im Anhang finden Sie einen Freeware TFTP-Server (Alternativ können Sie diesen auch von unserer Homepage unter

[2]<http://e-fon.ch/support/firmware-und-nuetzliches/> herunterladen)

- Installieren Sie den TFTP Server und starten Sie diesen

- Wählen Sie File > configure > security und aktivieren Sie "Transmit and receive Files"

Stellen Sie zudem sicher, dass keine Firewall oder Virens Scanner den TFTP-Server blockieren.

Laden Sie die entsprechende Firmware herunter. Diese können Sie entweder direkt von [3]snom oder von unserer [4]Website beziehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Firmware für Ihren Telefontyp beziehen. Benennen Sie das File um in "snom3x0.bin" (Also "snom300.bin" für ein snom 300 etc) Der Name muss zwingend so gesetzt werden. Kopieren Sie anschließend das File nach C:\TFTP-Root

-Starten Sie nun das Telefon neu

-Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald "For TFTP-Update press any Key" im Display erscheint

TFTP Auswahl bei Snom 7xx

Telefon neustarten bzw. Netzkabel aus- und wieder einstecken. Sobald Lämpchen leuchtet, die Route (#) Taste gedrückt halten. Danach muss die IP Adresse usw. eingegeben werden.

- Tragen Sie folgende IP-Adressen ein:

IP-Adresse: IP des Telefons Achten Sie darauf, dass die IP in Ihrem Netzwerk noch frei ist

TFTP-Server: IP-Adresse des PC's, auf welchem der TFTP-Server läuft

Subnet-Mask: Tragen Sie die Subnetzmaske Ihres Netzwerks ein

Standardgateway: Tragen Sie das Standardgateway Ihres Netzwerks ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Drücken der "Häckchentaste"

Das Telefon startet daraufhin neu und lädt die Firmware herunter.

Schalten Sie das Telefon unter keinen Umständen während dem Update aus!

[1] http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update/de#Empfohlenes_TFTP-Update_f.C3.BCr_Snom3xx_mit_Pumpkin

[2] <http://e-fon.ch/support/firmware-und-nuetzliches/>

[3] <http://www.snom.de>

[4] <http://e-fon.ch/support/firmware-und-nuetzliches/>