

Cisco SPA112

Konfigurationsanleitung

Ausgabedatum 02.2017, Dokumentversion 1.0
© 2017 UPC Schweiz GmbH

Tel. 044 575 14 40 | e-fon.ch
Corporate Network · Internet · Phone · TV



SIP-Account einrichten

- Klicken Sie dazu auf [Voice](#) -> [Line 1](#).
- Scrollen Sie nach unten, bis die [Subscriber Information](#) erscheinen und tragen Sie die Account-Daten ein (UserID, Passwort)

Quick Setup Network Setup **Voice** Administration Status

Information System SIP Provisioning Regional **Line 1** User 1 Line 2 User 2

Line 1

Subscriber Information

Display Name: User-ID
Password: Passwort
Auth ID:
SIP URI:

User ID: User-ID
Use Auth ID: no
Resident Online Number:

Die Daten zu Ihrem Account finden Sie im e-fon-Portal:

- Klicken Sie auf [Einstellungen](#) -> [Endgeräte](#)
- Wählen Sie den gewünschten Account über den Schraubenschlüssel aus.

Die UserID kann direkt abgelesen werden. Um ein Passwort zu erstellen:

- Klicken Sie auf [Passwort setzen](#), tragen Sie ein Passwort ein (keine Abstände oder Sonderzeichen!)
- Klicken Sie anschliessend auf [Speichern](#).

Nummern Rufumleitungen Manuelle Extensions Benachrichtigungen **Endgeräte**

e-fon - !!! NICHT ANFASSEN !!! SUPPORT [228372]
Gespräche
Einstellungen
Kurzwahl
Login und Adresse
Abos
Rechnungen
Logout

Endgerät konfigurieren

Hier wird das Endgerät konfiguriert. Die Einstellungen müssen den Einstellungen im Er entsprechen. Unbedachte Änderungen können dazu führen, dass keine Gespräche über Endgerät möglich sind.

Name 1 Cisco SPA112
UserId 228372a1a
Passwort ✓

Passwort setzen